



Характеристика	Значение
Микропроцессор	1891ВМ11Я
Количество микропроцессоров/ядер	1/1
Объём оперативной памяти, Гбайт, не менее	4
Ёмкость Flash-накопителя, Гбайт, не менее	8
Сетевой интерфейс Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, число каналов	3
Последовательный интерфейс RS-232, число каналов	2
Последовательный интерфейс RS-485 с гальванической изоляцией, прочность изоляции не менее 500 В в течении 1 минуты, число каналов	2
Интерфейс USB 2/0, число каналов	6
Подключение видеодисплея по интерфейсам VGA или DVI, число портов	2
Визуальная индикация – светодиоды:	
зеленый	Включается – окончание загрузки ОПО
красный	Включается при прохождении тестов и выключается по их окончанию
Напряжение электропитания, В	12 ± 0.6
Потребляемая мощность, Вт, не более	40
Масса, кг, не более	2,3
Интерфейс GPIO число входов/выходов	5